



CARACTERÍSTICAS

S - 10

Os subwoofers da linha S da Zetta Audio podem ser utilizados em sistemas de som interno e externo graças as características de sua construção reproduzindo frequências baixas com força e definição mesmo em caixas com volume reduzido.

A bobina possui diâmetro de 2 1/2" e utiliza forma em fibra de vidro e fio de cobre com enrolamento interno e externo ("in/out").

Um sistema exclusivo com dissipador de calor em alumínio e a carcaça fabricada em alumínio com janelas de ventilação conferem ao alto-falante maior resistência e ótima refrigeração.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Diâmetro nominal - 10 polegadas
Potência musical - 1.400 W
Potência nominal - 700 W RMS
Resposta de frequência - 25 a 300 Hz
Impedância nominal - 4 Ω ou 4+4 Ω
Sensibilidade - 88 dB @ 2,83 V/m

PARÂMETROS THIELE/SMALL¹

Fs - 34 Hz
Qts - 0,408
Qms - 8,86
Qes - 0,428
Vas - 19,5 L
Sd - 314 cm²
Re - 3,6 Ω
Bl - 16,8 Tm
Le - 1,775 mH
Xmax - 11,75 mm
SPL - 88 dB @ 2,83 V/m

¹ Parâmetros Thiele/Small extraídas após amaciamento de 2 horas com frequência. É admitida uma tolerância de ± 15% nos valores especificados.

DIMENSÕES

Diâmetro maior - 257 mm
Altura - 146 mm
Diâmetro do ferrite - 155 mm
Altura do ferrite - 33 mm
Altura do conjunto magnético - 52 mm
Diâmetro do corte para montagem - 240 mm
Peso - 6.65 Kg

CAIXA ACUSTICA

ClosedBox - "Selada"

Volume Ideal - 16 litros
Volume mínimo - 12 litros
Volume máximo - 20 litros

Ventedbox - "Dutada"

Aplicação em Som Interno

Volume ideal - 30 litros
Duto - Ø 3 polegadas (75 mm)
Profundidade do duto - 30 cm

DICAS PARA CONSTRUÇÃO DA CAIXA ACUSTICA

- As paredes da caixa devem possuir espessura mínima de 18 mm.
- Toda caixa deve possuir travamentos de reforço estrutural independentemente da espessura de suas paredes.
- Dutos devem ficar à uma distancia mínima de 10 cm da parede da caixa, caso não se consiga o comprimento de duto recomendável basta que se faça a curva no duto.
- O duto pode ficar em qualquer face da caixa desde que não fique obstruído.
- Por causa do acoplamento é possível reduzir o volume da caixa (por alto-falante) quando se utiliza vários subwoofers.

Para projetos específicos ou em caso de duvidas basta entrar em contato com a Zetta Audio por e-mail ou pelo telefone.

AMPLIFICAÇÃO E FILTROS DE FREQUÊNCIA

Na hora de instalar um alto-falante é importante escolher um amplificador ideal e se atentar aos filtros de frequências para que o alto-falante não seja danificado por excesso de potência e/ou deslocamento excessivo decorrente de cortes de frequência inadequados.

A Zetta Audio recomenda a utilização do subwoofer S-10 em conjunto com um amplificador que seja capaz de fornecer potência entre 400 e 700w RMS sem distorção ("clip"/"clipping").

Para utilizações nas caixas recomendadas neste manual é recomendável, a utilização de um filtro passa-alta (High-Pass Filter") em 30 Hz com atenuação de 24 dB/8ª ou 35 Hz com atenuação de 12 dB/8ª.

O filtro passa-baixa("Low- Pass Filter") varia de acordo com a aplicação desejada.

A Zetta Audio se reserva no direito de realizar modificações em seus produtos sempre que houver avanços tecnológicos sem que haja necessidade de aviso prévio.

A exposição a níveis de ruído acima de 85 decibels pode causar perdas ou danos auditivos. A Zetta Audio não se responsabiliza pelo uso indevido de seus produtos.